

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

AMM-150-2

150 W

70,
100 V
4 Ω

USB
SD



AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS

DESCRIPTION

Amplificateur mural Class D, 150 W.

Il offre des sorties haut-parleurs 70 V, 100 V ainsi que 4 Ω (en Basse Impédance).

Il fonctionne sur secteur 115 V - 230 V - 50 / 60 Hz.

Utilisation pour des installations types telles que des chaînes de magasins, petits hôtels...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé :

- 1 Lecteur USB/SD
- 1 module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable
- 2 entrées MIC/LINE/fantôme commutable dont l'entrée 1 avec Talk Over.
- 1 entrée AUX (RCA) et 1 entrée AUX mini Jack 3,5
- 1 Sortie Line Out (RCA)
- Alimentation fantôme 15 V
- Réglage individuel volume par entrées, réglage volume MASTER
- Sorties HP 70 V, 100 V ainsi que 4 et 16 Ω sur bornier à
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Vumètre du niveau de sortie
- Livré avec support mural pour fixation simple
- 1 Coffret mural avec clé incluse
- 1 micro hf
- 1 antenne pour micro hf
- 1 microphone main avec antenne HF,
- 1 télécommande

CARACTÉRISTIQUES

AMM-150-2

Type	Amplificateur mural
Alimentation	AC 115 V/230 V - 50/60 Hz
Puissance de sortie	150 W RMS
Sorties HP	4 Ω - 70 V - 100 V
Entrées/Sensibilité	MIC : -40 dBV AUX : -10 dBV LINE : -10 dB
Bande passante	MIC/LINE : 80 Hz - 20 000 Hz (± 3 dB) Entrée 4/TEL : 50 Hz - 18 000 Hz (± 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 70 dB AUX/LINE : > 80 dB
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Réglages de tonalité	Graves : ± 10 dB à 100 Hz Aigus : ± 10 dB à 10 000 Hz
Alimentation fantôme	15 V
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Consommation	120 W
Autres	Line Out : 0.5 V
Dimensions (L x P x h)	265 x 102 x 267 mm
Dimensions coffret	335 x 160 x 375 mm
Poids	10 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Amplificateur mural 150 W avec coffret..... **AMM-150-2**
(code 02370)