AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS

RONDSON®

New

120 W | 240 W | 600 W

4-8 Ω 70 V 100 V | CD MP3 USB | TUNER AM/FM

Bluetooth

Description :

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 3 puissances : 120 W, 240 W et 600 W.
Fonctionnement standard 4 – 8 Ω (Basse Impédance) 70V / 100V. ou 4 zones 70V / 100V.
Ils fonctionnent sur secteur 220/240V – 50/60 Hz ou DC 24V (AM-120-4Z/AM-240-4Z).

Caractéristiques :

Ils sont équipés de :

- Tuner AM/FM et lecteur USB/CD/Bluetooth
- 3 entrées MIC/LINE combo XLR symétrique et Jack asymétrique avec alimentation fantôme 24V commutable
- Entrée Mic 1 prioritaire par talk over sur toutes les sources
- 1 entrée RCA : AUX
- 1 sortie REC Out / LINE Out
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, 1 réglage volume master
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Fonction prioritaire (coupure sono) sur un bornier (peut-être activée par contact sec)
- Déclenchement sirène par bouton marche/arrêt sur face avant.
- Livré avec équerres de fixation 19”

CARACTERISTIQUES	AM-120-4Z	AM-240-4Z	AM-600-4Z
Type	Amplificateur-mélangeur avec Tuner AM/FM, lecteur USB/CD/Bluetooth		
Alimentation secteur 220V	AC 220V/240 V – 50/60 Hz		
Alimentation DC	DC 24V		
Puissances	120 W	240 W	600 W
Sorties HP	4 - 8 Ω / 70V – 100V		
Bande passante	MIC/LINE : 80 Hz – 16 000 Hz (± 3 dB) AUX : 30 Hz – 20 000 Hz (± 3 dB)		
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 65 dB AUX/LINE : > 70 dB		
Distorsion harmonique totale	< 1 %		
Réglages	Graves : + 10dB à 100 Hz Aigus : + 10 dB à 10 000 Hz		
Refroidissement	Ventilateur		
Alimentation fantôme	+24V commutable		
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit		
Consommation	280 W	460 W	900 W
Autres	REC Out : 1V		
Dimensions LxPxh(mm)	420x320x100		420x340x100
Poids	10,2 Kg	10,6 Kg	14,9 Kg

Désignations modèles

Amplificateur-mélangeur 120 W - 4 Zones.....**AM-120-4Z**
(code 02223)

Amplificateur-mélangeur 240 W - 4 Zones.....**AM-240-4Z**
(code 02224)

Amplificateur-mélangeur 600 W - 4 Zones.....**AM-600-4Z**
(code 02225)