

NEW

MATRICE AUDIO DIGITALE

JS-MATRIXMIC



DESCRIPTION

Notre nouvelle matrice audio numérique offre la possibilité de diffuser n'importe quelle source audio sur n'importe quelle sortie et d'en prendre le contrôle à distance, notamment avec l'aide du micro pupitre d'appel.

La matrice peut être également raccordée par des platines murales pour un contrôle à distance afin de pouvoir choisir la source et la zone de diffusion et de contrôler le volume.

Configurer, modifier, paramétrer votre matrice est possible à l'aide de son logiciel ou bien de son application mobile simple et intuitive (smartphone/tablette : IOS et Android) de n'importe quel endroit où vous êtes.

Cette matrice est qu'elle s'adapte sur tous les lieux publics, les sites industriels, sur des petites et moyennes surfaces, centres aquatiques, complexes sportifs, mais aussi bien dans des salles de conférences et bien d'autre encore...

Cette matrice nouvelle génération répond aux attentes des utilisateurs en optimisant les installations

CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 64 groupes de zones différents
- Chaque zone peut être nommée et assignée
- Réglage du volume
- Sélection des zones
- Bouton Push to talk
- Mode « Emergency » pour diffuser un message d'urgence prioritaire
- Châssis XLR pour micro (fourni) avec alimentation Phantom
- Port USB pour charger un carillon en mp3 (durée de 4 secondes max.) dans la mémoire interne
- Port RD pour connecter aux voies digitales 9/10, 11/12 de la matrice.
- Utiliser du câble CAT5e ou CAT6 d'une longueur de 100 m maximum.

CARACTÉRISTIQUES

JS- MATRIXMIC

Type	Pupitre micro sélectif de zones
Alimentation :	24 VDC (alimenté par JS-MATRIX88 ou JS-MATRIX88EXPAND)
Microphone à col de cygne :	Microphone unidirectionnel électret à condensateur
Distorsion harmonique Totale :	0.01%
Port RD	Transmet et reçoit des données audio numériques AES3 ainsi que des données de contrôle vers JS-MATRIX88. Port RJ45.
Port USB :	Chargement de fichiers WAV / MP3 pour le son du carillon
Contrôle du volume :	Contrôle du volume du microphone et sélecteur de toutes les zones
Sélecteur de zone :	1 à 64 zones
Afficheur :	Affiche des informations sur l'appareil : ID, volume, sélecteur de zone
Indicateurs :	Signal (vert), Pic d'entrée (rouge), Busy (rouge), Comm (vert)
Finitions :	Acier, peinture noire
Dimensions (L x P x h)	176 x 61.8 x 162.4 mm
Poids	0,8 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Pupitre micro sélectif de zones JS-MATRIXMIC
(code 02297)