

## BOUCLE MAGNÉTIQUE

# AKM1

200 M<sup>2</sup>



### CARACTÉRISTIQUES

#### AKM1

Système kit de boucle à induction 200 m<sup>2</sup>

- Idéal pour petite salle de réunion, salons de lecture, écoles, salon de télé, magasins et surface moyenne
- Couvre 200 m<sup>2</sup> pour une pièce rectangulaire de 14 m x 14 m
- Branchements internes à vis faciles
- Installation murale fixe idéale pour les écoles ou collèges où les classes restent souvent sans surveillance
- Driver interne résistant en température, niveau et réglage de tonalité
- Une entrée microphone symétrique /asymétrique
- Une entrée ligne symétrique/asymétrique
- Entrée 100V pour système public address
- Limiteur/compresseur automatique
- Conforme aux normes EN60118-4 (BS6083) et BS7594-1993
- La boucle n'est pas fournie



### CARACTÉRISTIQUES

#### AKM1

Type	Amplificateur à fixer au mur
Alimentation	230 V - 50 Hz/60 Hz
Couverture	200 m <sup>2</sup> approx. (14 m x 14 m)
Entrées	1 x MIC sym./asym. 1 x ligne sym./asym.
Réglages	Niveau d'entrée -35 dB à +0 dB Sortie boucle courant 40 mA @ 2.1A Tonalité moyenne et boost (fréquence = 1 KHz, coupure = -17 dB, boost = +17 dB)
Affichage	Témoin de fonctionnement Niveau d'entrée (limite) Courant de boucle (1,2,3 crête)
Distorsion harmonique totale	≤ 0,5 %
Dimensions (L x P x h) ampli	230 x 160 x 40 mm
Poids	1,1 Kg
Composition du kit	Ampli PDA 200E + microphone APM

### DÉSIGNATION MODÈLE

Kit boucle à induction 120 m<sup>2</sup> ..... AKM1  
(code 02000)

