

PRÉAMPLIFICATEURS

# PPM-3



**NEW**

PRÉAMPLI - MATRICE  
TABLE DE MIXAGE

## DESCRIPTION

Préamplificateur mural multimédia 3 entrées avec lecteur multimédia télécommande incluse

## CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 2 entrées MIC/LINE XLR
- 1 entrée LINE RCA
- Lecteur multimédia : USB / SD / Bluetooth
- Inter ON/OFF
- Réglages de volumes, equalizer
- Alimentation Phantôme 20 V
- Alimentation DC24V
- Coffret mural en option
- Télécommande (IR)

## APPLICATIONS TYPES

- Gymnases
- Salles de sport
- Etablissements scolaires
- Salles polyvalente
- Restaurant



## CARACTÉRISTIQUES

## PPM-3

Type	Préamplificateur mural
Entrées/Sensibilité	MIC : (0.5 - 5 mV) 1 kΩ symétrique LINE : (775 mV) 10 kΩ asymétrique
Niveau de sortie	+12 dBu (V.R MAX)
Lecteur Multimédia	SD / USB / Bluetooth
Distorsion harmonique totale	< 0,3 %
Bande passante (signal ligne)	20 - 20 000 Hz (± 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC > 70 dB LINE/AUX : > 85 dB
Consommation	250 mA
Prise alimentation	DC24 V / 1 A
Dimensions (L x P x h)	140 x 55 x 182 mm
Poids	1 kg

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

Préamplificateur mural multimédia .....	<b>PPM-3</b> (code 02933)
Coffret mural ppm3 .....	<b>PPM-3RACK</b> (code 02961)