

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

DA-500DP

2 X 500 W

100 V

DC 24V



1000 W

100 V

DC 24V

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur automatique à vitesse variable (capteur thermique)
- Sorties 100V pour ligne HP
- Conçus pour fonctionner sur secteur AC ou batterie 24V DC
- Module de contrôle de défaut en option (FD 200) pour surveillance des amplificateurs et lignes HP (pannes court-circuit et circuit ouvert)
- Un contact relais de rétablissement de niveau sur le bornier de sortie permet en cas d'urgence la diffusion d'appels sur les lignes 3 ou 4 fils qui ont besoin d'une alimentation 24VDC
- Puissances de sortie RMS : 500 W x 2 et 1000 W
- Le module de contrôle de défaut optionnel permet en cas de détection de panne amplificateur ou ligne HP de basculer sur un amplificateur de secours lorsque le système de commutation FS-3381 est intercalé

- Protection totale pour la fiabilité
- Circuit protection surcharge et limiteur de court circuit
- Circuit protection surtension
- Niveau d'entrée : 0 dBu°(0,775V) 60 KΩ symétrique (2 entrées)
- Circuit réducteur de bruit à la mise sous tension
- Bornier d'entrée Audio Priority et bornier de télécommande Priority
- Filtre passe haut 200 Hz pour améliorer la qualité sonore
- Entrées signal sur bornier à vis pour installation facile

CARACTÉRISTIQUES		DA-500DP (CODE 02485)	DA-1000DP (CODE 02486)
Puissance de sortie RMS		2 X 500 W	1000 W
Consommation électrique		1250 W	1250 W
Consommation 230 V	1/8 de la puissance	2,8A/1,4A	5,6A/2,8A
	1/3 de la puissance	4,4A/2,2A	8A/4A
	Puissance nominale	6,8A/3,4A	13A/6,6A
Poids		18 Kg	21,5 Kg
Impédance de sortie	100 V	20 Ω	10 Ω
Bande passante		40 Hz - 18 000 Hz -3dB	
Rapport Signal/Bruit		>100 dB	
Distorsion harmonique		< 0,5 %	
Filtre Passe Haut		200 Hz / -3dB	
Sensibilité d'entrée/Impédance (PGM, PRIORITY)		0 dBu (0,775V) / 60 KΩ symétrique	
Alimentation		AC 230V / 50 Hz / DC 24 V	
Dimensions (mm)		483 x 375 x 88 mm (2 U)	

FD-200 (Option) Fault Detector

