

**PUPITRE
MICROPHONE
6 ZONES**



Description :

Le PA-06 est un micro pupitre à télécommande 6 zones multi communications. Tous les paramétrages sont effectués par l'intermédiaire des touches et sont mémorisés.

En associant le PA-06 avec les extensions EX-12 il est possible d'appeler dans 54 zones de sortie.

Col de cygne flexible et microphone à condensateur pour capter le signal d'appel. Inter fugitif (Push To Talk) pour annonce classique ou fixe pour des annonces plus longues.

Caractéristiques :

- le PA-06 possède une sortie symétrique pour éloignement de l'ampli au-delà de 100 mètres.
- Chaque pupitre possède 2 x prises RJ-45. Utiliser du câble Cat-5 ou du câble réseau pour branchement sur AM 240 6/6. Il peut être élargi à 6 pupitres d'appels.
- Possibilité de paramétrer l'identifiant, la sensibilité, le carillon et le filtre parole.
- Chaque pupitre possède 6 boutons de zone. Lorsque une zone est sélectionnée son voyant s'allume.
- Lorsque l'inter « All Call » est sélectionné tous les voyants des inters de zone sont allumés.
- Appuyer sur le bouton Talk pour parler (s'il y a un appel prioritaire en cours le voyant témoin de fonctionnement est allumé) S'il n'y a pas d'autre priorité plus élevée le pupitre d'appel va déclencher la zone sélectionnée de l'ampli AM 240 6/6. Après l'annonce lâcher le bouton "TALK" tous les voyants de zones s'éteignent.
- 4 différents modes de priorités sont disponibles :
1 - Appel MIC 1/>2 >3 >4 > 5 > 6
2 - Plus forte priorité attribuée au micro pupitre à télécommande de zones
3 - Le dernier Micro pupitre appelant a la priorité sur les autres micros pupitres
4 - Tous les micros pupitres à zones ont le même niveau de priorité. Tous les micros peuvent parler en même temps.

Caractéristiques	PA-06
Alimentation	24 V DC, 500 mA
Bande passante	100 – 15000 Hz
Sensibilité	85 dB
Interconnection	RJ-45 x 2
Voyants	Z1 – Z6 voyants VERT Verrouillé fixe : VERT Talk Appel : VERT / JAUNE
Dimensions (L x P x h)	108 x 240 x 55 mm
Poids	1 Kg

Désignation modèle

Pupitre micro 6 zones PA-06
(code 00968)

PLATINE MURALE 6 ZONES



Description :

La PM-06 est une platine murale de commande 6 zones multi communications qui peut être reliée à l'AM 240 6/6.

Elle permet la sélection de la zone, de l'entrée musique et le réglage de volume de l'AM 240 6/6.

Il est possible de brancher un microphone et une source musicale externe pour l'AM 240 6/6.

Les prises RJ 45 sont utilisées pour faciliter les branchements du système.

Caractéristiques :

- La PM-06 est une platine de commande multi communications.
- Elle peut commander les zones, les entrées signal sources AUX 1 – 3 de l'AM 240 6/6
- La télécommande de réglage de volume permet d'adapter le niveau de sortie signal de l'AM 240 6/6
- Elle possède une prise ligne pour signal d'entrée musique
- Entrée microphone symétrique pour effectuer un appel depuis la platine
- Les entrées ligne et microphone peuvent être mixées, réglage de volume pour ajuster le niveau du signal
- La platine PM-06 ne peut fonctionner que lorsque le commutateur BGM de l'AM 240 6/6 est sur la position « REMOTE ».

Caractéristiques	PM-06
Entrée Micro	XLR, 1 mV/600 Ω symétrique
Bande passante MICRO	100 – 15000 Hz
Distorsion harmonique MICRO	<1%
Entrée LINE IN	Mini Jack 3,5 mm, 10 KΩ, 200 mV, asymétrique
Bande passante LIGNE	60 – 18000 Hz
Distorsion harmonique MICRO	<1%
Niveau de sortie	1 V rms
Boutons de commande	ALL : 1 inter tactile Z1 - Z6 : 6 inters tactiles Sélection source/AUX : 1 inter tactile
Réglage de volume	Télécommande MASTER : 1 potentiomètre VR Niveau mix. : 1 potentiomètre VR
Inter d'activation	1 bouton poussoir
Voyants	All et zones : 7 voyants VERTS Source/AUX : 4 voyants VERTS Fonctionnement : 1 voyant BLEU
Sortie	1 x RJ45
Température de fonctionnement	-10° à 45 ° C
Fixation	Par 4 vis

Désignation modèle

Platine murale sélection 6 zones / 3 AUX PM-06
(code 00970)