

AMPLIFICATEURS – PRÉAMPLIFICATEURS

AM-6030

6 X
30 W

MATRIciel

70,
100 V
8 Ω

MP3
USB
SD

TUNER
AM/FM



DESCRIPTION

Amplificateur-matrice 6 entrées routables sur 6 zones de sorties 30 W RMS.

Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 8 Ω (en Basse Impédance).

Il fonctionne sur secteur 115 V-230 V – 50/60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 lecteur MP3 USB/SD et Tuner AM/FM
- 1 entrée microphone Jack 6,35 mm prioritaire carillon commutable
- 2 entrées MIC/LINE combo XLR symétrique et Jack asymétrique avec alimentation fantôme 24 V commutable
- 3 entrées RCA : AUX/CD/TAPE
- Réglage individuel volume par entrées et par zone, réglage volume MASTER
- Sorties HP 70 V, 100 V ou 8 Ω sur bornier à visser
- Sortie casque
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Livré avec équerres de fixation 19" 2U



CARACTÉRISTIQUES

AM-6030

Type	Amplificateur-matrice avec Tuner AM/FM, lecteur MP3 / USB / SD
Alimentation	AC 115 V / 230 V – 50 / 60 Hz
Puissance de sortie	6 x 30 W RMS
Sorties HP	8 Ω / 70 V – 100 V
Entrées/Sensibilité	MIC 1-3 : -50 dBV LINE : -16 dB AUX : -12 dBV CD : 0 dBV TAPE : -6 dBV
Bande passante	MIC/LINE : 80 Hz – 16 000 Hz (± 3 dB) Entrée 4/TEL : 50 Hz – 18 000 Hz (± 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 60 dB AUX/LINE : > 65 dB
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Refroidissement	Ventilateur
Alimentation fantôme	+24 V commutable pour entrées 2-3
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Consommation	400 W
Dimensions (L x P x h)	420 x 340 x 88 mm
Poids	11,4 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Amplificateur-matrice 6 x 30 W RMS **AM - 6030**
(code 02193)