

AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS



Description :

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 5 puissances : 120 W, 240 W, 360 W, 480 W, 600 W. 6 entrées disponibles. Ils offrent des sorties haut-parleurs 100 V ainsi que 4 Ω en Basse Impédance. Il fonctionne sur secteur 230 V – 50/60 Hz. Ils sont équipé d'un module CD / Tuner RDS / USB / SD. Le pupitre microphone **MP-5** est disponible pour appels et contrôle à distance.

Caractéristiques :

- Master volume, Volume des 6 entrées
- 1 Entrée AUX Mini JACK 3,5 pour entrée 6 (face avant)
- 1 Entrée MIC JACK POUR entrée 1 (face avant)
- Egaliseur graphique 7 bandes
- Réglage Contrôle de gain pour toutes les entrées
- Switch Talkover pour entrées 1 et 2
- Alimentation fantôme pour toutes les entrées MIC
- 1 Entrée XLR symétrique pour entrées 1 à 3
- 1 Entrée JACK symétrique et 2 RCA pour entrées 4 à 6
- 1 Entrée RJ45 pour Microphone Pupitre : **MP 5**
- 1 Entrée AMP et LINK Jack 6,35
- 1 Sortie AMP et LINK Jack 6,35
- 1 Sortie Tele-paging et Mute sur bornier Euroblock
- 1 Sortie Music on Hold sur bornier Euroblock
- 1 Sortie Haut-parleur sur bornier Euroblock
- Réglage volume Carillon
- Bouton Marche / Arrêt Sirène
- Lecteur FM TUNER, MP3, USB
- Voyants : Alimentation, Signal, Protection, Clip
- Protection thermique, surcharge et court-circuit

Désignations modèles

Amplificateur-Mélangeur 120 W	AME-120 (code 02323)
Amplificateur-Mélangeur 240 W	AME-240 (code 02324)
Amplificateur-Mélangeur 360 W	AME-360 (code 02325)
Amplificateur-Mélangeur 480 W	AME-480 (code 02326)
Amplificateur-Mélangeur 600 W	AME-600 (code 02327)
Pupitre microphone 5 zones	MP-5 (code 02328)

AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS

CARACTERISTIQUES	AME-120	AME-240	AME-360	AME-480	AME-600
	AME-120-2	AME-240-2	AME-360-2	AME-480-2	AME-600-2
Type	Amplificateur-mélangeur				
Puissance de sortie	120 W	240 W	360 W	480 W	600 W
Alimentation	AC 230 V – 50/60 Hz				
Entrées / Sensibilité / Impédance	MIC : -50 dB jusqu'à -6 dB / 20 K Ω Symétrique / Canal 1 à 3 LINE : -30 dB jusqu'à +14 dB / 20 K Ω Asymétrique / Canal 4 à 6 RJ-45 : 0 dB / 20 K Ω Symétrique Tele-paging : -17 dB / 600 Ω Symétrique AMP IN et LINK IN : 0 dB / 10 k Ω Asymétrique				
Niveau de Sorties / Impédance					
100 Ω (Hi-z)	100V (83 Ω), 70V (42 Ω)	100V (42 Ω), 70V (21 Ω)	100V (28 Ω), 70V (13.6 Ω)		
4 Ω (Low-z)	22V (4 Ω)	31V (4 Ω)	38V (4 Ω)	100V (20.8 Ω)	100V (16.7 Ω)
Niveau de Sorties / Impédance	Music On Hold : 0 dB / 600 Ω Symétrique Pre AMP OUT et LINK OUT : 0 dB / 600 Ω Asymétrique				
Bande passante	80 Hz – 18 000 Hz				
Rapport Signal/Bruit	> 81 dB				
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %				
Egaliseur graphique (+12dB)	125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz				
Protection et refroidissement	Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit				
Dimensions L x P x h	420 x 320 x 88 mm				
Poids (Kg)	6,3	7,3	8,3	5,5	5,5

Par défaut, la série d'amplificateurs **AME-120** est équipé du module **TUB-1** (lecteur CD), il peut être également remplacé par le module **TUB-2** (lecteur Bluetooth), il s'agit alors de la série d'amplificateurs **AME-120-2**, voir les références équivalentes ci-dessous :



MP-5 Pupitre microphone 5 zones compatible pour la série d'amplificateurs AME



TUB-1 Module CD / TUNER RDS / USB / SD



TUB-2 Module Bluetooth / TUNER RDS / USB / SD

Désignations modèles

- Amplificateur-Mélangeur 120 W **AME-120-2**
(code 02339)
- Amplificateur-Mélangeur 240 W **AME-240-2**
(code 02340)
- Amplificateur-Mélangeur 360 W **AME-360-2**
(code 02341)
- Amplificateur-Mélangeur 480 W **AME-480-2**
(code 02342)
- Amplificateur-Mélangeur 600 W..... **AME-600-2**
(code 02343)
- Pupitre microphone 5 zones **MP-5**
(code 02328)