

AMPLIS COMPACT MULTIMEDIA

LA-1600AMP

1600W

2
CH

2 Ω
4 Ω
8 Ω

CLASS
D

NEW



DESCRIPTION

cet amplificateur de puissance est disponible en 1600W, 2 canaux disponibles.

Fonctionnement standard en basse impédance 2-4-8 Ω.

Ils fonctionnent sur secteur AC 220-240V

Utilisation pour des installations telles que des Restaurants, boutiques, magasins, hôtels...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 2 entrées MIC combo Speakon / JACK 6.35 symétrique
- 2 entrées MIC XLR symétrique
- Réglages switch pour le mode de sortie (filtre passe bas 30Hz/50Hz)
- 2 sorties Speakon (CH1 / CH2)
- 1 Réglage individuel du volume par entrée,
- Protection thermique, surcharge et court-circuit



CARACTÉRISTIQUES

LA-1600AMP

Type	Amplificateur de puissance
Alimentation	AC 220-240V
Puissance de sortie	8 Ω Stereo : 2 x 280W 4 Ω Stereo : 2 x 500W 2 Ω Stereo : 2 x 800W 8 Ω Bridge mono : 1000W 4 Ω Bridge mono : 1600W
Sorties HP	2-4-8 Ω
Bandes passantes	20Hz - 20 000 Hz (± 3 dB)
Distorsion harmonique totale	< 0.5%
Rapport Signal/Bruit	> 100 dB
Refroidissement	Ventilateur
Consommation	200W
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Dimensions (L x P x h)	483 x 306 x 89 mm - 2U
Poids	4.5 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ampli de puissance 1600W. LA-1600AMP
(code 02784)

LONE
AUDIO