

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

AM-120-4Z AM-240-4Z AM-600-4Z



120 W
240 W
600 W

70 V
100 V
8 Ω

CD
TUNER
FM

MP3
USB
SD

BLUETOOTH

AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS

DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 3 puissances : 120 W, 240 W et 600 W.
Fonctionnement standard 4 – 8 Ω (Basse Impédance)
70V / 100V. ou 4 zones 70V / 100V.
Ils fonctionnent sur secteur 220/240V – 50/60 Hz
ou DC 24V (AM-120-4Z/AM-240-4Z).

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Tuner AM/FM et lecteur USB/CD/Bluetooth
- 3 entrées MIC/LINE combo XLR symétrique et Jack asymétrique avec alimentation fantôme 24V commutable
- Entrée Mic 1 prioritaire par talk over sur toutes les sources
- 1 entrée RCA : AUX
- 1 sortie REC Out / LINE Out
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, 1 réglage volume master
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Fonction prioritaire (coupure sono) sur un bornier (peut-être activée par contact sec)
- Déclenchement sirène par bouton marche/arrêt sur face avant.
- Livré avec équerres de fixation 19"

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-mélangeur 120 W - 4 Zones	AM-120-4Z (code 02223)
Amplificateur-mélangeur 240 W - 4 Zones	AM-240-4Z (code 02224)
Amplificateur-mélangeur 600 W - 4 Zones	AM-600-4Z (code 02225)

CARACTÉRISTIQUES

	AM-120-4Z	AM-240-4Z	AM-600-4Z
Type	Ampli-mélangeur avec tuner/MP3/USB/SD/BLUETOOTH		
Alimentation	AC 220V/240 V – 50/60 Hz		
Puissance de sortie	120 W RMS	240 W RMS	600 W RMS
Sorties HP	4 - 8 Ω / 70V - 100V		
Bandes passantes	MIC/LINE : 80 Hz - 16 000 Hz (± 3 dB) AUX : 30 Hz - 20 000 Hz (± 3 dB)		
Distorsion harmonique totale	< 1%		
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 65 dB AUX/LINE : > 70 dB		
Réglages de Tonalité	Graves : + 10dB à 100 Hz Aigus : + 10 dB à 10 000 Hz		
Refroidissement	Ventilateur		
Consommation	280 W	460 W	900 W
Alimentation fantôme	+ 24 V commutable		
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit		
Autre	REC Out : 1V		
Dimensions (L x P x h)	420x320x100		420x340x100
Poids	10,2 kg	10,6 kg	14,9 kg