

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

MA-30 MA-60 MA-120

30 W
60 W
120 W

70 V
100 V
16 Ω

TUNER
FM

MP3
USB
SD

BLUETOOTH



AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS

DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 3 puissances : 30 W, 60 W et 120 W.

Fonctionnement standard 4 - 8 - 16 Ω (Basse Impédance) 70V / 100V.

Ils fonctionnent sur secteur 220V - 50/60 Hz ou DC 24V.

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Tuner AM/FM et lecteur MP3/USB/Bluetooth
- 1 entrée MIC / XLR symétrique avec alimentation fantôme 24V commutable
- 2 Entrées Mic/LINE 1 commutable avec jack asymétrique
- 2 entrée LINE : AUX
- 1 sortie LINE Out /RCA
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, 1 réglage volume master
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Livré avec une télécommande

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-mélangeur 30 W	MA-30 (code 02276)
Amplificateur-mélangeur 60 W	MA-60 (code 02277)
Amplificateur-mélangeur 120 W	MA-120 (code 02278)

CARACTÉRISTIQUES	MA-30	MA-60	MA-120
Type	Ampli-mélangeur avec tuner/MP3/USB/SD/BLUETOOTH		
Alimentation	AC 220V - 50/60 Hz		
Puissance de sortie	30 W RMS	60 W RMS	120 W RMS
Sorties HP	4 - 8 - 16 Ω / 70V - 100V		
Bande passante	60 Hz - 15 000 Hz (± 3 dB)		
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %		
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 65 dB AUX/LINE : > 70 dB		
Réglages de Tonalité	Graves : + 10dB à 100 Hz Aigus : + 10 dB à 10 000 Hz		
Refroidissement	Ventilateur		
Consommation	60 W	100 W	200 W
Alimentation fantôme	+ 24 V commutable		
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit		
Autre	LINE Out		
Dimensions (L x P x h)	300 x 275 x 88		
Poids	3 kg	6,7 kg	7,8kg