

PRÉAMPLIFICATEURS

# PM 8P

8  
ENTRÉES

2  
SORTIES

MONO



## DESCRIPTION

Le PM 8P est un préamplificateur mélangeur 8 canaux professionnels pour sonorisation générale.

Il fonctionne sur secteur (220 V).

## CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Master Volume : réglage face avant
- Manu : réglage niveau de sortie en face avant
- 8 entrées avec réglage individuel de volume équipé d'un bouton d'activation de paramétrage MIC/LINE pour différents niveaux d'entrées.
- Ajustable sur chaque entrées permettant de contrôler le gain
- Chaque canaux peuvent être configurés comme prioritaires pour prises de paroles, les autres canaux seront atténués à 20 ou 40 dB via un Dip switch
- 1 prise RS-232
- Alimentation fantôme sur CH 1-4 et CH 5-8
- chaque LOW cut sélectionnables sur chaque entrées
- Voyant indicateur de signal d'entrée
- Un Master volume permet le réglage général du signal de sortie de l'appareil.
- entrée RCA LINE.
- Sortie MASTER XLR et RCA symétriques
- Fonction NOMA (nombre de micros ouvert atténués) : est utilisé pour régler automatiquement le niveau de sortie avec l'augmentation des canaux utilisés.

## CARACTÉRISTIQUES

## PM 8P

Type	Préamplificateur 8 canaux
Entrées/Sensibilité	MIC : - 50 dBu (2,45 mV) 5 K $\Omega$ symétrique LINE : 0 dBu (775 mV) 5 K $\Omega$ symétrique AUX : - 10 dBu (245 mV) 15 K $\Omega$ asymétrique
Sortie/Sensibilité	+4 dBu (V.R MAX)
Niveau de sortie	+8 dBu (V.R MAX)
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Bande passante (signal ligne)	20 - 20 000 Hz ( $\pm$ 0,5 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC > 75 dB LINE/AUX : > 85 dB
Consommation	4,8 W
Alimentation	AC 220V - 50/60 Hz
Dimensions (L x P x h)	434 x 236 x 45 mm
Poids	5,7 kg

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

Préamplificateur 8 canaux ..... **PM 8P**  
(code 02500)