

MATRICE AUDIO NUMÉRIQUE

T-8000B T-8000C T-8000D

PLATINES
MURALES

8 ZONES

COMPATIBLE
T-8000

PRÉAMPLI - MATRICE
TABLE DE MIXAGE



DÉSIGNATION MODÈLE

Platine préampli MIC/AUX..... **T-8000B**
(code 00944)



DÉSIGNATION MODÈLE

Platine sélecteur de sources
avec réglage de volume **T-8000C**
(code 00945)



DÉSIGNATION MODÈLE

Platine préampli micros
avec réglage de volume et tonalité..... **T-8000D**
(code 00946)

CARACTÉRISTIQUES

- La T-8000B est une platine de télécommande avec module d'entrée audio relié à la matrice T-8000 par câble standard universel CAT 5 pour réglage de volume de chacune des 8 zones ou télécommande entrée ligne et entrée micro à télécommande à partir de différents endroits distants du centre de commande.
- Chaque matrice de commande est munie de 8 prises x RJ-45 pour télécommande avec le module d'entrée
- Le câblage CAT 5 est utilisé pour une question de coût, de facilité de mise en place, mais aussi l'intégration de communication RS 485, la transmission audio et l'alimentation 24 V en même temps
- Cette famille de modules comporte aussi des modèles simples T-8000C et T-8000D
- Télécommande Ligne sur entrée RCA double et Micro sur entrée XLR avec réglages de gain
- Affichage LED de la zone et boutons up et down
- Potentiomètre de volume pour réglage du niveau de sortie général
- Alimentation DC 24 V fournie par la matrice, faible consommation électrique 5 W
- Principe de fonctionnement conversion analogique / numérique pour ajuster le volume de la matrice
- Boîtier d'encastrement livré avec la platine

CARACTÉRISTIQUES

- Les platines T-8000C et T-8000D sont des platines de télécommande reliées à la matrice T-8000 par câble standard universel CAT 5 lorsqu'il y a besoin de régler le volume de sources ou de faire des appels à partir d'endroits distants de la matrice
- Chaque matrice de commande est munie de 8 prises x RJ-45 pour télécommande depuis le module préampli
- Le câblage CAT 5 est utilisé pour une question de coût, de facilité de mise en place, mais aussi parce qu'il intègre la communication RJ 485, la transmission audio et l'alimentation 24 V en même temps
- Cette famille de modules comporte aussi un modèle plus complexe le T-8000B
- Affichage LED de la zone et boutons up et down, potentiomètre de volume pour réglage du niveau de sortie général (T-8000C)
- 2 entrées télécommande micro sur XLR avec réglage de volume et réglage de tonalité et priorité sur la musique pour les appels (T-8000D)
- Alimentation DC 24 V fournie par la matrice, faible consommation électrique 5 W
- Principe de fonctionnement conversion analogique / numérique pour ajuster le volume de la matrice
- Boîtier d'encastrement livrée avec les platines