

NEW

KIT DE SONORISATION

# KIT-SONO400

2 VOIES	400 W	4 Ω	12"
USB SD MP3	TUNER FM	REC	BLUETOOTH



## DESCRIPTION

Kit de sonorisation composé d'une table de mixage amplifiée avec 2 enceintes passives et leurs pieds de fixation affichages LED

Puissance de 400W en basse impédance 4Ω

Lecteurs multimédias USB/SD/MP3/BLUETOOTH,

Utilisation pour installation fixe ou mobile pour des prestations de qualité : **événements, séminaires, animations camping...**

## CARACTÉRISTIQUES

- Kit composé de :
  - 1 Table de mixage amplifiée de 2 x 180W - **LA-MIX8AM**
  - 2 Enceintes passives de 200W - **LA-212**
  - 2 Pieds d'enceintes Affichage LED - **K317LED**
  - 2 Cordons speakon 5m
- Lecteur USB / SD / MP3 + Télécommande
- Lecteur Bluetooth V2.1, portée de 10 m
- Réglage de volume, tonalité et Echo
- Entrées Mic/Line Jack
- Pieds supports d'enceintes **K317LED** (embase Ø 3.5 cm)

## CARACTÉRISTIQUES

## KIT-SONO400

Type	Kit de sonorisation
Matière	ABS + grille métal
Bande passante	45 Hz - 18 KHz (± 10 dB)
Alimentation	AC 220V - 50/60 Hz
Puissance	400 W RMS
Consommation	170 W
Impédance	4 Ω
Entrées	Mic - JACK Line - JACK
Réglages	USB / MIC / LINE : Réglage de volume MASTER : Réglage de volume TONALITÉ : Graves et aigus
Poids	20 Kg
Accessoires	Poignées - Cordons speakons

## DÉSIGNATION MODÈLE

Kit de sonorisation 400W ..... **KIT-SONO400**  
(code 02753)

www.la-cv.com  
BHCN 7C



SONO PORTABLES  
PORTE-VOIX