

**NEW**

AMPLIS COMPACT MULTIMEDIA

# LA-2120D

2 x  
120W

4 Ω

CLASS D

USB  
FM



## DESCRIPTION

Cet amplificateur de puissance est disponible en 2 x 120W, avec lecteur multimédia.

Fonctionnement standard en basse impédance 4 Ω.

Ils fonctionnent sur secteur AC 170-264V - 50Hz

Utilisation pour des installations telles que des Restaurants, boutiques, magasins, hôtels...

## CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 3 entrées MIC en XLR symétrique avec DIP alimentation fantôme / Mic
- 2 entrées AUX en RCA
- 1 entrée Jack 3.5 mm
- Réglages en face avant Media, Mic, Line, Treble, Bass Master level
- 2 sorties XLR (LEFT / RIGHT) 1 Sorte REC OUT en RCA
- Alimentation Contact Mute 24V
- 1 Réglage individuel du volume par entrée,
- Protection thermique, surcharge et court-circuit



## CARACTÉRISTIQUES

	LA-2120D
Type	Amplificateur Stéréo
Alimentation	AC 220-240V - 50 Hz
Puissance de sortie	4 Ω Stereo : 2 x 120W
Sorties HP	4 Ω
Puissance de sortie	2 x 120W
Multimédia	Bluetooth USB / FM
Bandes passantes	mic : 20Hz - 18 000 Hz Line : 14Hz - 20 000 Hz Aux : 10Hz - 23 000 Hz
Distorsion harmonique totale	< 0.5%
Rapport Signal/Bruit	> Mic 55 dB /AUX/LINE : 60dB
Refroidissement	Ventilateur
Consommation	200W
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Dimensions (L x P x h)	482 x 130 x 44 mm - 1U
Poids	1.96 kg

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ampli de puissance 2 x 120W ..... LA-2120D  
(code 02844)