

NEW

AMPLIFICATEURS

1210.10H

NOUVEAUTÉ

2 x 2W

2 x 16Ω

AUX TV

BLUETOOTH



DESCRIPTION

Amplificateur mural 2 x 2 W Bluetooth avec entrées AUX/TV.

Il offre des sorties haut-parleurs en basse impédance (16 Ω).

Il fonctionne sur secteur 230 V. Utilisation simple pour des installations types telles que des boutiques, chambres d'hôtels, cabinets médicaux...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 entrée AUX par prise jack 3.5m stéréo
- 1 entrée audio stéréo pour TV
- 1 Module récepteur Bluetooth 4 pour diffusion depuis votre smartphone, tablette ou PC portable
- Réglage individuel volume par entrées, réglage volume MASTER
- Sorties HP en basse impédance 16 Ω sur Euroblocks
- Écran LCD
- Boîtier mural D'encastrement **1801/BN** non inclus

CARACTÉRISTIQUES

1210.10H

Type	Amplificateur Mural Bluetooth 4.1 AUX/ TV
Alimentation	AC 115/230 V - 50/60 Hz
Puissance de sortie	2 X 2 W
Sortie HP	16 Ω + 16 Ω
Entrées	AUX et TV : 500m Vrms PIN : 3v Rms + 7V
Distorsion harmonique totale	0,3 %
Format audio	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC
Branchements	Borniers Euroblocks
Dimensions (L x P x h)	45 x 45 x 52 mm
Poids	0,30 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur mural 2 x 2 W Bluetooth	1210.10H (code 02626)
Module d'habillage BLANC	1801.BN (code 02686)



Face avant



Face arrière



Boîtier d'encastrement - De profil **1801/BN**