

MICROPHONE À FILS ÉLECTRET

PHM-914



CARACTÉRISTIQUES

PHM-914

| | |
|------------------|---------------------------|
| Désignation | Microphone à encastrer |
| Type | Back électret |
| Directivité | Omnidirectionnel |
| Sensibilité | - 63 dB ± 3 dB |
| Bande passante | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 250 Ω ± 30 % (symétrique) |
| Alimentation | Fantôme 9 - 52 V DC |
| Connexion | XLR mâle |
| Dimensions Ø x L | 30 mm x 71 mm |

DÉSIGNATIONS MODÈLES

| | |
|---|---------------------------|
| Microphone pour montage discret (Blanc) | PHM-914 W (code 00321) |
| Microphone pour montage discret (Noir) | PHM-914 (code 00320) |

MICROPHONE À FILS DYNAMIQUE TYPE CB

DM 900J



DESCRIPTION

Microphone dynamique à main de faible impédance avec touche « Appuyer pour parler ».

Livré avec support.

Bande passante : 300 - 6000 Hz - 500 Ω

Cordon spiralé Jack 6,35 mm

DÉSIGNATION MODÈLE

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Microphone main type CB | DM 900J (code 02124) |
|-------------------------------|-------------------------|

MICROPHONE À FILS ÉLECTRET

PHM-902



CARACTÉRISTIQUES

PHM-902

| | |
|------------------------|---|
| Désignation | Microphone de surface |
| Type | Back électret |
| Directivité | Cardioïde unidirectionnel |
| Sensibilité | - 68 dB ± 3 dB |
| Bande passante | 50 - 18000 Hz |
| Impédance | 250 Ω ± 30 % (symétrique) |
| Alimentation | Fantôme 9 - 52 V DC ou pile 1,5 V LR6 (1) |
| Connexion | Câble 7 m - XLR mâle (sym.) |
| Dimensions (L x P x h) | 68,7 x 83,7 x 17 mm |

(1) non livré

DÉSIGNATIONS MODÈLES

| | |
|--|---------------------------|
| Microphone électret de surface (Blanc) | PHM-902 W (code 00315) |
| Microphone électret de surface (Noir) | PHM-902 (code 00314) |

CASQUE STÉRÉO PROFESSIONNEL

AH100



CARACTÉRISTIQUES

AH100

| | |
|-------------|--|
| Désignation | Casque stéréo |
| Driver | Aimants néodymium Ø 40 mm |
| Impédance | 32 Ω ± 15 % à 1 KHz |
| Sensibilité | 128 dB ± 3 dB (0dB = 1V/Pa) |
| Connexion | Cordon 1,5 m avec fiche Jack 3,5 mm mâle et adaptateur 6,35 mm |

DÉSIGNATION MODÈLE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Casque stéréo professionnel | AH100 (code 00896) |
|-----------------------------------|-----------------------|